

# FingerClock 2

Terminali programmabili per raccolta dati.

## CONTROLLO ACCESSI E RILEVAZIONE PRESENZE

I lettori della Technodrive si distinguono per la loro innovazione e potenza nelle prestazioni dei dati raccolti.

Grazie all'interfaccia amichevole e al software Real Security che permette una più facile interazione alle funzionalità dei lettori potenziandone anche le qualità, la rilevazione presenze diverrà un'operazione automatizzata ed estremamente facile da gestire.

### CARATTERISTICHE LETTORI FINGER CLOCK 2

- ◆ Interfaccia Ethernet 10/100 con servizi FTP, TCP/IP, UDP
- ◆ Sensore biometrico per impronte digitali (versione Bio)
- ◆ Display Lcd grafico 128 x 64 punti
- ◆ Predisposizione modem interno analogico o GSM
- ◆ Dimensionamento dinamico della memoria RAM
- ◆ Gestione rilevazione presenze



- ◆ Gestione controllo accessi
  - ◆ Gestione commesse e avanzamento produzione
  - ◆ Gestione delle causali
  - ◆ Gestione dei messaggi personali
  - ◆ Visualizzazione di pagine personalizzate per ogni dipendente
  - ◆ Visualizzazione del cartellino settimanale
  - ◆ Programmatore settimanale per la gestione delle suonerie
  - ◆ Aggiornamento del firmware via ethernet o linea seriale
- ◆ Gestione fino a 32 terminali slave
  - ◆ Procedure custom in linguaggio TD Basic
  - ◆ Contenitore in ABS

**Finger Clock 2**

# Finger Clock 2



## Dati Tecnici - Scheda

Display LCD	Grafico 128 x 64
Microprocessore	32 bit Mot.
Memoria RAM	1024 KByte
Memoria Flash	2048 KByte
Lettore interno	Magnetico o Prossimità
Lettore remoto	TTL/RS232
Porta ethernet	10-100
Porta seriale # 1	RS232/485
Porta seriale # 2	RS232
Porta seriale # 3	-
Porta seriale # 4	RS 485
Rele 3 Amp@ 30 Vdc	2
Ingressi NPN	2
Alimentazione	220 Vac
Modem GSM	Opzione
Modem analogico	Opzione
Dimensioni mm.	200x120x60 240x120x60 - bio
Materiale	ABS
Tastiera membrana	21 tasti
Aggiornamento firmware	Ethernet o seriale
Funzione concentratore	Di serie
Controllo accessi - Gestione causali - Messaggi personali	Di serie
Protocolli Ethernet supportati	TCP/IP UDP FTP
Sensore biometrico	Opzionale

# Finger Clock2